Quadro de Cargas (QDG)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)
QDLF-6	Quadro de Luz e Força - 6	3F+N+T	B1	380 / 220 V	99470	91512	A+B+C	30000	30512	31000	0.92	107.2	107.2	XLPE 3#50(50)T25mm²	175.0	150.0	1.99	1.99
QDF-4	Quadro de Força - 4	3F+N+T	B1	380 / 220 V	240330	186012	A+B+C	61637	62487	61887	0.77	168.3	168.3	XLPE 3#70(70)T35mm²	222.0	200.0	1.83	1.83
QDF-2	Quadro de Força - 2	3F+N+T	B1	380 / 220 V	87578	80572	A+B+C	27047	26059	27467	0.92	98.7	98.7	XLPE 3#50(50)T25mm²	175.0	150.0	0.52	0.52
QDLF-1	Quadro de Luz e Força - 1	3F+N+T	B1	380 / 220 V	27358	25155	A+B+C	9111	8304	7740	0.92	30.1	30.1	XLPE 3#6(16)T16mm²	48.0	40.0	0.72	0.72
QDLF-11	Quadro de Luz e Força - 11	3F+N+T	B1	380 / 220 V	37211	34234	A+B+C	12417	11127	10691	0.92	44.5	44.5	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	63.0	2.23	2.23
QDLF-14	Quadro de Luz e Força - 14	3F+N+T	B1	380 / 220 V	29585	27218	A+B+C	9268	8800	9150	0.92	34.6	34.6	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	2.41	2.41
QDLF-10	Quadro de Luz e Força - 10	3F+N+T	B1	380 / 220 V	20687	18998	A+B+C	6680	5822	6496	0.92	22.6	22.6	XLPE 3#6(6)T16mm²	48.0	40.0	1.26	1.26
QDLF-8	Quadro de Luz e Força - 8	3F+N+T	B1	380 / 220 V	37088	34121	A+B+C	11160	11864	11097	0.92	55.1	55.1	XLPE 3#16(16)T16mm²	88.0	80.0	2.24	2.24
QDLF-12	Quadro de Luz e Força - 12	3F+N+T	B1	380 / 220 V	29585	27218	A+B+C	8850	8800	9568	0.92	35.9	35.9	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	1.78	1.78
QDLF-13	Quadro de Luz e Força - 13	3F+N+T	B1	380 / 220 V	30763	28302	A+B+C	9850	8800	9652	0.92	37.1	37.1	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	1.84	1.84
QDLF-7	Quadro de Força - 7	3F+N+T	B1	380 / 220 V	36774	33832	A+B+C	10732	11348	11752	0.92	55.1	55.1	XLPE 3#16(16)T16mm²	88.0	80.0	1.29	1.29
QDF-9	Quadro de Força - 9	3F+N+T	B1	380 / 220 V	79770	73250	A+B+C	23247	25557	24447	0.92	101.0	101.0	XLPE 3#70(70)T35mm²	222.0	175.0	0.52	0.52
QDF-E	Quadro de Força - Emergência	3F+N+T	B1	380 / 220 V	5202	4600	A+B+C	1733	1733	1733	0.92	6.6	6.6	XLPE 3#4(4)T4mm²	37.0	32.0	0.65	0.65
QDF-ST	Quadro de Força - Sala Técnica	3F+N+T	B1	380 / 220 V	10274	9452	A+B+C	3000	3680	2772	0.92	17.1	17.1	XLPE 3#6(6)T6mm²	48.0	25.0	0.07	0.07
TOTAL		3F+N+T	D	380 / 220 V	774825	675076	A+B+C	224732	224893	225452	0.87	734.4	734.4	4x(3#185(185)+T95mm²)	912.0	1600A ajustável 800A		

Quadro de Cargas (QDF-E)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Tomadas (W) 1500	Tomadas (W) 3700	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)
1	Bomba de Pressurização	3F+N	B1	380 / 220 V	1		1630	1500	A+B+C	500	500	500	0.92	2.5	2.5	3#4(4)T4mm²	28.0	20.0	0.18	0.43
2	Elevador	3F+N	B1	380 / 220 V		1	4022	3700	A+B+C	1233	1233	1233	0.92	6.1	6.1	3#4(4)T4mm²	28.0	20.0	0.31	0.56
3	Reserva																			
4	Reserva																			
TOTAL		3F+N	B1	380 / 220 V	1	1	5652	5200	A+B+C	1733	1733	1733	0.92	8.6	8.6	XLPE 3#4(4)T4mm²	37.0	32.0	0.25	0.25

Quadro de Cargas (QDF-ST)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W) 32	Iluminação (W) 100	Iluminação (W) 1500	Iluminação (W) 2180	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)
5	Iluminação	F+N+T	B1	220 V	6				209	192	C			192	0.92	0.9	0.9	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	10.0	0.10	0.17
6	Tomada - Rack	F+N+T	B1	220 V			1		1630	1500	B	1500			0.92	7.4	7.4	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.06	0.20
7	Tomada - Rack	F+N+T	B1	220 V			1		1630	1500	B		1500		0.92	7.4	7.4	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.15	0.22
8	Tomada - Rack	F+N+T	B1	220 V			1		1630	1500	B	1500			0.92	7.4	7.4	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.18	0.25
9	Ar-Cond. - 18.000 BTUh	F+N+T	B1	220 V				1	2370	2180	B			2180	0.92	10.8	10.8	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.28	0.35
10	Ar-Cond. - 18.000 BTUh	F+N+T	B1	220 V				1	2370	2180	C		2180		0.92	10.8	10.8	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.67	0.74
11	Tomadas	F+N+T	B1	220 V		4			435	400	C			400	0.92	1.5	2.0	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.04	0.11
12	Reserva																					
13	Reserva																					
TOTAL		3F+N+T	B1	380 / 220 V	6	4	3	2	10274	9452	A+B+C	3000	3680	2772	0.92	17.1	17.1	XLPE 3#6(6)T6mm²	48.0	25.0	0.07	0.07

Quadro de Cargas (QDLF-1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W) 8	20	23	26	32	400	100	300	350	600	1140	Tomadas (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)
14	Iluminação	F+N+T	B1	220 V					4								1739	1600	C			1600	0.92	7.9	7.9	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	3.80	4.54
15	Iluminação	F+N+T	B1	220 V				8	30								1270	1168	A	1168			0.92	5.8	5.8	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	1.68	2.43
16	Iluminação	F+N+T	B1	220 V		3	40	12									1539	1493	A	1493			0.91	7.4	7.4	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	1.15	1.89
17	Reserva																													
18	Reserva																													
19	Reserva																													
20	Reserva																													
21	Reserva																													
22	Reserva																													
23	Reserva																													
24	Iluminação de Emergência	F+N+T	B1	220 V	19												165	152	B			304		0.92	0.75	0.75	4(4)T4mm²	32.0	13.0	0.11	0.85
25	Tomada - Bomba hidráulica	F+N+T	B1	220 V											1		1239	1140	C			1140	0.92	5.6	5.6	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.54	1.38
26	Tomada - Computador	F+N+T	B1	220 V												4	1522	1400	C			1400	0.92	6.9	6.9	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.65	1.40
27	Tomada - Computador	F+N+T	B1	220 V												3	1141	1050	A	1050			0.92	5.2	5.2	4(4)T4mm²	32.0	16.0	1.01	1.75
28	Tomada - Computador	F+N+T	B1	220 V												2	761	700	C			700	0.92	3.5	3.5	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.67	1.42
29	Tomada - Computador	F+N+T	B1	220 V												3	1522	1400	A	1400			0.92	6.9	6.9	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.49	1.23
30	Tomada - Computador	F+N+T	B1	220 V												4	1522	1400	A	1400			0.92	6.9	6.9	4(4)T4mm²	32.0	16.0	1.12	1.87
31	Tomadas - DR	F+N+T	B1	220 V											1	2	1413	1300	C			1300	0.92	6.4	6.4	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.95	1.69
32	Tomadas	F+N+T	B1	220 V						10							1087	1000	A	1000			0.92	4.9	4.9	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.39	1.13
33	Iluminação externa	F+N+T	B1	220 V	1												22	20	B		20		0.92	0.1	0.1	1.5(1.5)T1.5mm²	17.5	10.0		
34	Reserva																													
35	Reserva																													
36	Reserva																													
TOTAL		3F+N+T	B1	380 / 220 V	19	1	3	48	42	4	11	2	17	1	1	15042	13977	A+B+C	7511	324	6140	0.92	30.1	30.1	XLPE 3#6(6)T6mm²	48.0	40.0	0.74	0.74

Quadro de Cargas (QDF-2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação 20	Tomadas (W) 100	300	350	1500	2180	3700	5500	7500	21500	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)
QDL-3	Quadro de Luz - 3	3F+N+T	B1	380 / 220 V											6426	5912	A+B+C	2400	1412	2100	0.92	10.2	10.2	XLPE 3#4(4)T4mm²	37.0	16.0	0.31	0.83
37	Tomada - Furadeira Radial	3F+N+T	B1	380 / 220 V										1	23370	21500	A+B+C	7167	7167	7167	0.92	35.4	35.4	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	0.90	1.42
38	Tomada - Serra Fita	3F+N+T	B1	380 / 220 V						1					4022	3700	A+B+C	1233	1233	1233	0.92	6.1	6.1	3#6(6)T6mm²	36.0	16.0	0.28	0.80
39	Tomada - Ret. Cilindrica	3F+N+T	B1	380 / 220 V							1				8152	7500	A+B+C	2500	2500	2500	0.92	12.4	12.4	3#6(6)T6mm²	36.0	25.0	0.67	1.19
40	Tomada - Ret. Plana Tangencial	3F+N+T	B1	380 / 220 V						1					4022	3700	A+B+C	1233	1233	1233	0.92	6.1	6.1	3#6(6)T6mm²	36.0	16.0	0.31	0.84
41	Tomada - Fresadoura	3F+N+T	B1	380 / 220 V						1					5978	5500	A+B+C	1833	1833	1833	0.92	9.1	9.1	3#6(6)T6mm²	36.0	25.0	0.51	1.03
42	Tomada - Fresadoura	3F+N+T	B1	380 / 220 V						1					5978	5500	A+B+C	1833	1833	1833	0.92	9.1	9.1	3#6(6)T6mm²	36.0	25.0	0.54	1.06
43	Tomada - Fresadoura	3F+N+T	B1	380 / 220 V						1					5978	5500	A+B+C	1833	1833	1833	0.92	9.1	9.1	3#6(6)T6mm²	36.0	25.0	0.57	1.09
44	Tomada - Fresadoura	3F+N+T	B1	380 / 220 V						1					5978	5500	A+B+C	1833	1833	1833	0.92	9.1	9.1	3#6(6)T6mm²	36.0	25.0	0.60	1.13
45	Tomada - moteres	F+N+T	B1	220 V					4						1522	1400	C			1400	0.92	6.9	6.9	4(4)T4mm²	32.0	20.0	0.54	1.07
46	Tomada - Tomo Mecânico	3F+N+T	B1	380 / 220 V							2				3261	3000	A+B+C	1000	1000	1000	0.92	4.9	4.9	3#6(6)T6mm²	36.0	16.0	0.23	0.76
47	Tomada - Tomo Mecânico	3F+N+T	B1	380 / 220 V							2				3261	3000	A+B+C	1000	1000	1000	0.92	4.9	4.9	3#6(6)T6mm²	36.0	16.0	0.28	0.80
48	Tomada - Tomo Mecânico	3F+N+T	B1	380 / 220 V							2				3261	3000	A+B+C	1000	1000	1000	0.92	4.9	4.9	3#6(6)T6mm²	36.0	16.0	0.32	0.85
49	Ar-Cond. - 18.000 BTUh	F+N+T	B1	220 V								1			2370	2180	B			2180	0.92	10.8	10.8	4(4)T4mm²	32.0	16.0	1.04	1.56
50	Ar-Cond. - 18.000 BTUh	F+N+T	B1	220 V								1			2370	2180	A	2180			0.92	10.8	10.8	4(4)T4mm²	32.0	16.0	1.10	1.62
51	Tomadas	F+N+T	B1	220 V					2	4					1522	1400	C			1400	0.92	6.9	6.9	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.63	1.15
52	Iluminação externa	F+N+T	B1	220 V	3										66	60	A	60			0.92	0.3	0.3	1.5(1.5)T1.5mm²	17.5	10.0		
53	Reserva																													
54	Reserva																													
55	Reserva																													
TOTAL		3F+N+T	B1	380 / 220 V	3	2	4	4	6	2	2	4	1	1	87644	80632	A+B+C	27107	26059	27467	0.92	98.7	98.7	XLPE 3#50(50)T25mm²	175.0	150.0	0.52	0.52

Quadro de Cargas (QDL-3)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W) 32	Iluminação (W) 150	Tomadas (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)
56	Iluminação	F+N+T	B1	220 V	16			557	512	B			512		0.92	2.5	2.5	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	0.29	1.12
57	Iluminação	F+N+T	B1	220 V		6		978	900	C				900	0.92	4.4	4.4	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	0.31	1.14
58	Iluminação	F+N+T	B1	220 V		6		978	900	B		900			0.92	4.4	4.4	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	0.57	1.41
59	Iluminação	F+N+T	B1	220 V		8		1304	1200	C				1200	0.92	5.9	5.9	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	0.68	1.81
60	Iluminação	F+N+T	B1	220 V		8		1304	1200	A	1200				0.92	5.9	5.9	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	1.22	2.05
61	Iluminação	F+N+T	B1	220 V		8		1304	1200	A	1200				0.92	5.9	5.9	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	1.47	2.30
62	Reserva																					
63	Reserva																					
TOTAL		3F+N+T	B1	380 / 220 V	16	36		6426	5912	A+B+C	2400	1412	2100	0.92	10.2	10.2	XLPE 3#4(4)T4mm²	37.0	16.0	0.31	0.83

Quadro de Cargas (QDF-4)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação 20	Tomadas (W) 100	300	350	1950	2000	2208	2944	4600	16310	16590	20300	20800	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)
QDL-5	Quadro de Luz - 5	3F+N+T	B1	380 / 220 V														4130	3800	A+B+C	1100	1800	900	0.92	7.6	7.6	XLPE 3#4(4)T4mm²	37.0	13.0	0.24	1.62
64	Tomada - Trifásica/Soldas	3F+N+T	B1	380 / 220 V												1		23700	16590	A+B+C	5530	5530	5530	0.70	35.9	35.9	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	0.58	1.95
65	Tomada - Trifásica/Soldas	3F+N+T	B1	380 / 220 V												1		23700	16590	A+B+C	5530	5530	5530	0.70	35.9	35.9	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	0.57	1.95
66	Tomada - Trifásica/Soldas	3F+N+T	B1	380 / 220 V												1		23700	16590	A+B+C	5530	5530	5530	0.70	35.9	35.9	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	0.64	2.01
67	Tomada - Trifásica/Soldas	3F+N+T	B1	380 / 220 V												1		23700	16590	A+B+C	5530	5530	5530	0.70	35.9	35.9	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	0.70	2.14
68	Tomada - Trifásica/Soldas	3F+N+T	B1	380 / 220 V												1		23700	16590	A+B+C	5530	5530	5530	0.70	35.9	35.9	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	0.69	2.06
69	Tomada - Trifásica/Soldas	3F+N+T	B1	380 / 220 V												1		29000	20300	A+B+C	6767	6767	6767	0.70	43.9	43.9	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	63.0	0.88	2.25
70	Tomada - Trifásica/Soldas	3F+N+T	B1	380 / 220 V													1	23300	16310	A+B+C	5437	5437	5437	0.70	35.3	35.3	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	0.90	2.27
71	Tomada - Trifásica/Soldas	3F+N+T	B1	380 / 220 V													1	29714	20800	A+B+C	6933	6933	6933	0.70	34.3	34.3	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	0.83	2.20
72	Tomada - Trifásica/Soldas	3F+N+T	B1	380 / 220 V													1	29714	20800	A+B+C	6933	6933	6933	0.70	34.3	34.3	XLPE 3#10(10)T10mm²	66.0	50.0	0.90	2.27
73	Tomada - moteres	F+N+T	B1	220 V								1			2174	2000	B			2000				0.92	9.9	9.9	4(4)T4mm²	32.0	20.0	0.05	1.42
74	Tomada - moteres	F+N+T	B1	220 V						2	1				1033	950	C						950	0.92	4.7	4.7	4(4)T4mm²	32.0	20.0	0.07	1.45
75	Tomada - Forno	F+N+T	B1	220 V									1		5000	4600	C						4600	0.92	22.7	22.7	6(6)T6mm²	41.0	25.0	1.41	2.78
76	Tomada - Forno	F+N+T	B1	220 V									1		5000	4600	A		4600					0.92	22.7	22.7	6(6)T6mm²	41.0	25.0	1.98	3.36
77	Tomada - Forno	F+N+T	B1	220 V							1				2120	1950	B			1950				0.92	9.6	9.6	4(4)T4mm²	32.0	20.0	1.63	3.00
78	Tomada - Trifásica/Exaustor	3F+N+T	B1	380 / 220 V								1			3200	2944	A+B+C	981	981	981	0.92	4.8	4.8	3#4(4)T4mm²	28.0	16.0	0.19	1.56
79	Tomada - Trifásica/Exaustor	3F+N+T	B1	380 / 220 V									1		2400	2208	A+B+C	736	736	736	0.92	3.6	3.6	3#4(4)T4mm²	28.0	16.0	0.15	1.52
80	Tomadas	F+N+T	B1	220 V					2	1					543	500	A	500						0.92	1.5	2.5	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.14	1.52
81	Tomadas	F+N+T	B1	220 V					1	4					1413	1300	B			1300				0.92	6.4	6.4	4(4)T4mm²	32.0	16.0	1.06	2.44
82	Iluminação externa	F+N+T	B1	220 V	2										44	40	A	40						0.92	0.2	0.2	1.5(1.5)T1.5mm²	17.5	10.0		
83	Reserva																													
84	Reserva																													
85	Reserva																													
TOTAL		3F+N+T	B1	380 / 220 V	2	3	7	1	1	1	1	2	1	5	1	2	257286	186052	A+B+C	61677	62487	61887	0.77	126.3	126.3	XLPE 3#70(70)T35mm²	222.0	175.0	1.37	1.37

Quadro de Cargas (QDL-5)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W) 150	Iluminação (W) 250	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)
86	Iluminação	F+N+T	B1	220 V	6		978	900	B			900	0.92	4.4	4.4	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	0.33	1.94
87	Iluminação	F+N+T	B1	220 V	6		978	900	C				900	0.92	4.4	4.4	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	0.37	1.98
88	Iluminação	F+N+T	B1	220 V	4	2	1196	1100	A	1100				0.92	5.4	5.4	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	0.67	2.28
89	Iluminação	F+N+T	B1	220 V	6		978	900	B			900		0.92	4.4	4.4	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	0.73	2.35
90	Reserva																			
91	Reserva																			
TOTAL		3F+N+T	B1	380 / 220 V	22	2	4130	3800	A+B+C	1100	1800	900	0.92	7.6	7.6	XLPE 3#4(4)T4mm²	37.0	13.0	0.24	1.62

Quadro de Cargas (QDLF-6)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W) 20	26	100	Tomadas (W) 100	300	600	22500	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)
92	Iluminação	F+N+T	B1	220 V		12	2					537	512	B		512		0.92	1.8	2.5	2.5(2.5)T2.5mm²	24.0	13.0	0.64	2.63
93	Tomadas 28HP	3F+N+T	B1	380 / 220 V							1	24457	22500	A+B+C	7500	7500	7500	0.92	37.1	37.1	3#16(16)T16mm²	68.0	63.0	0.24	2.22
94	Tomadas 28HP	3F+N+T	B1	380 / 220 V							1	24457	22500	A+B+C	7500	7500	7500	0.92	37.1	37.1	3#16(16)T16mm²	68.0	63.0	0.20	2.18
95	Tomadas 28HP	3F+N+T	B1	380 / 220 V							1	24457	22500	A+B+C	7500	7500	7500	0.92	37.1	37.1	3#16(16)T16mm²	68.0	63.0	0.16	2.15
96	Tomadas 28HP	3F+N+T	B1	380 / 220 V							1	24457	22500	A+B+C	7500	7500	7500	0.92	37.1	37.1	3#16(16)T16mm²	68.0	63.0	0.13	2.12
97	Tomada	F+N+T	B1	220 V				1	1	1		1087	1000	C			1000	0.92	3.0	4.9	4(4)T4mm²	32.0	16.0	0.33	2.32
98	Iluminação externa	F+N+T	B1	220 V	9							196	180	A	180				0.92	0.9	0.9	1.5(1.5)T1.5mm²	17.5	10.0		
99	Reserva																								
TOTAL		3F+N+T	B1	380 / 220 V	12	2	1	1	1	4		99666	91692	A+B+C	30180	30512	31000	0.92	107.2	107.2	XLPE 3#50(50)T25mm²	175.0	150.0	1.99	1.99

Quadro de Cargas (QDLF-7)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método de inst. | V (V) | Iluminação (W) 20 | 32 | Tomadas (W) 100 | 300 | 350 | 600 | 3280 | 3720 | 11196 | Pot. total. (VA) | Pot. total. (W) | Fases | Pot. - A (W) | Pot. - B (W) | Pot. - C (W) | FP | In' (A) | Ip (A) | Seção